

Série d'exercices N° 01

Questions de compréhension

1. Définissez les notions suivantes : flux physique, flux monétaire, flux monétarisé.
2. Quelles sont les fonctions et les ressources des secteurs institutionnels ?
3. Distinguer le champ de production de SCEA des champs de production de SCPM et SCN.

Exercice N° 01 :

Classer les agents suivants par secteur institutionnel :

1. ETR
2. CAGEX
3. Les émigrés algériens
4. Les syndicats des travailleurs
5. BDL
6. Petit commerçant
7. Air Algérie
8. CNAS
9. PTT
10. L'ambassade algérienne en France
11. L'ambassade italienne en Algérie
12. L'université de Béjaia
13. Banque d'Algérie
14. Les résidents de la cité universitaire
15. CEVITAL
16. Représentation consulaire américaine en Algérie
17. Médecin
18. CNR
19. Trésor public

Exercice N° 02 :

On donne les informations suivantes :

Une société américaine X ayant son siège à New York a deux établissements, l'un est situé dans la région algéroise, sa VAB est de 100, l'autre se trouve en Tunisie, sa VAB est de 60.

Une société algérienne Y, dont leur siège social est à Alger, possède trois unités de production, l'une exerce ses activités à 20 Km au large d'ANNABA, sa VAB est de 55. Cette société spécialisée dans la pêche en haute mer, exerce également au large des côtes marocaines, à l'intérieur des eaux territoriales de ce pays, sa VAB est de 50, l'autre est dans les eaux internationales au large d'ORAN, sa production totale est de 150, sa consommation intermédiaire est de 70.

Calculer à partir des informations données, la somme des VAB qui sont prises en compte dans la PIB de l'Algérie.

Exercice N° 03 :

Soit les données suivantes relatives au SCEA :

La consommation intermédiaire des secteurs, pour le secteur NM: 250 UM et le secteur M : 400 UM.

La rémunération des salariés versés par le SNM : 300 UM, le SM : 660 UM

La consommation du capital fixes ou amortissement du SNM : 870 UM, du SM : 1010 UM.

Les impôts liés à la production versés par SNM 150 UM, par le SM 199 UM

L'excédent brut d'exploitation du SM: 460 UM.

TVA et DTI : 110 UM

Les Subventions d'exploitations : 90 UM.

Les frais de distribution et de transport : 256 UM

Les marges commerciales : 560 UM.

- Calculez la valeur de la PNM et les différents types des prix de la production marchande.
- Comment est traitée la branche commerce sachant quelle ne dispose d'aucun produit.