

Série N° 03

**Exercice N° 01<sup>1</sup> :**

Soit une économie composée de quatre secteurs institutionnels : SQS, MEI, AP et le RDM.  
On dispose des évaluations suivantes :

**SQS :**

La production brute : 4000 MUM

La consommation intermédiaire :  $0,5 \times PB$

Les rémunérations des salariés versés : 830 MUM

Impôts liés à la production : 360 MUM

Revenu de la propriété reçu : 20 MUM

Revenu de la propriété versé : 150 MUM / IBS : 75 MUM

Variation des stocks : + 50 MUM / ABFF : 770 MUM

Subvention d'équipement reçu : 80 MUM

Emission d'actions achetées par les ménages : 330 MUM

Achat d'actifs financiers à long terme : 265 MUM

**MEI :**

La production brute : 2500 MUM

La consommation intermédiaire : 1000 MUM

Rémunération des salariés versés : 520 MUM

Impôts liés à la production : 112 MUM

Les cotisations sociales versées : 280 MUM

Impôts sur les revenus : 30 MUM

Revenus de la propriété reçus : 87 MUM

Les ménages reçoivent 70% des salaires versés par les secteurs institutionnels résidents

La consommation finale : 880 MUM / ABFF : 788 MUM

**AP :**

---

<sup>1</sup> C'est l'examen de récupération de l'année 2016.

Rémunérations des salariés versés : 300 MUM

Prestations sociales versées : 160 MUM

Subventions d'exploitation versées aux SQS : 70 MUM

ABFF : 600 MUM

TVA et DTI collectés : 510 MUM

Réduction de l'endettement : 157 MUM

Vous disposez en plus des informations qui peuvent être tirées de cette économie, on a les renseignements suivants :

- Le RDM verse aux ménages 38 MUM de prestations sociales.
- Le RDM verse aux unités résidentes 37 MUM de rémunération des salariés.
- L'économie n'importe rien.

### **TAF :**

1. Etablir les comptes économiques des SQS, des MEI et des AP.
2. Calculer la valeur des exportations.
3. Etablir le TEE (Tableau d'Economie d'Ensemble).
4. Calculer la PIB selon les différentes optiques.

### **Exercice N° 02 :**

Soit une économie composée de quatre secteurs institutionnels : SQS (SNF), MEI, AP et le RDM. Les opérations financières ne sont pas envisagées et l'on dispose des évaluations suivantes :

### **SQS :**

La production brute : 2200 UM

Le compte de production permet de calculer la CI : **1100 UM**

Les rémunérations des salariés versés : 780 UM

Impôts liés à la production : 100 UM

Intérêts versés : 80 UM                      / Intérêts reçus : 25 UM

Dividendes versés : 70 UM                / Dividendes reçus : 20 UM

IBS : 40 UM

Prestations sociales directes versées aux ménages : 10 UM

Variation des stocks : + 30 UM        / ABFF : 170 UM

### **MEI :**

Rémunération des salariés versés : 110 UM

Impôts liés à la production : 15 UM

Intérêts versés : 50 UM / Intérêts reçus : 40 UM

Dividendes reçus : 56 UM / Impôts sur les revenus : 90 UM

ABFF : 120 UM / VAB : 600 UM

La consommation intermédiaire : 300 UM

La consommation finale : 1148 UM / Paiements partiels (PP): 258 UM

### **AP :**

La production brute (PNM): 700 UM / La consommation intermédiaire : 250 UM

Aides à l'investissement versées aux SQS : 15 UM

Subventions d'exploitation versées aux SQS : 35 UM

Rémunérations des salariés versés : 320 UM

Cotisations sociales (sont à la charge des ménages) : 245 UM

Prestations sociales versées : 335 UM

ABFF : 90 UM / Impôts liés à la production versés : 77 UM

TVA et DTI collectés : 400 UM

Vous disposez en plus des informations qui peuvent être tirées de cette économie, on a les renseignements suivants :

- Le RDM a versé 60 UM de rémunération des salariés aux unités résidentes.
- Les ménages reçoivent 70 % des rémunérations des salariés versés par les secteurs institutionnels, le reste des salaires versés l'est au bénéfice du RDM.
- Le RDM a vendu pour 50 UM aux entreprises résidente (M).
- La valeur des exportations est évaluée à 600 UM.

### **TAF :**

1. Etablir les comptes économiques des SQS, des MEI et des AP.
2. Etablir le TEE.
3. Calculer la PIB selon les optiques de production et de revenu.